

Cisco IP Phone 7965




187005

1	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	9	Πλήκτρο Έντασης Ήχου
2	Οθόνη τηλεφώνου	10	Πλήκτρο Μεγαφώνου
3	Κουμπί μεταβολής βάσης	11	Πλήκτρο Σίγασης
4	Πλήκτρο Φωνητικού Ταχυδρομείου	12	Πλήκτρο Ακουστικών
5	Πλήκτρο Τηλεφωνικών Καταλόγων	13	Πλήκτρο Πλοήγησης Μενού
6	Πλήκτρο Βοήθειας	14	Πλήκτρα Τηλεφώνου
7	Πλήκτρο Ρυθμίσεων	15	Πλήκτρα Softkeys
8	Πλήκτρα Υπηρεσιών	16	Λαμπτήρας Ενημέρωσης

Χρήση βασικών δυνατοτήτων

Η εκμετάλλευση των αυξημένων δυνατοτήτων του IP τηλεφώνου δίδονται κυρίως με την βοήθεια των πλήκτρων softkeys (15), η λειτουργία των οποίων μεταβάλλεται ανάλογα με την κατάσταση του τηλεφώνου.

Επανάκληση (Redial)	Πιέζουμε το Softkey "Redial" για να καλέσουμε τον τελευταίο κληθέντα αριθμό. Επίσης πιέζοντας το πλήκτρο «Τηλ. Καταλόγων» (5) μπορούμε να εμφανίσουμε λίστες με όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις (αναπάντητες/missed, εισερχόμενες/received, εξερχόμενες/placed) στη συσκευή μας.
Αναπάντητες/Εισερχόμενες /Εξερχόμενες κλήσεις	Πατώντας το πλήκτρο 5 επιλέγουμε να πιέσουμε αντιστοίχως για να μας εμφανιστούν οι Αναπάντητες/Εισερχόμενες/Εξερχόμενες τα Missed calls/Received Calls/Placed Calls. Σε περίπτωση που θέλουμε να σβήσουμε τις κλήσεις που έχει αποθηκεύσει ένας από τους παραπάνω καταλόγους πιέζουμε "more" και έπειτα delete για να σβηστεί η επιλεγμένη κλήση ή clear για να σβηστεί όλος ο κατάλογος. Επιλέγουμε "more" και "Details" για να δούμε τις πληροφορίες συγκεκριμένης κλήσης.
Συγκράτηση κλήσης (Call Hold)	Μπορούμε να βάλουμε προσωρινά σε αναμονή μια κλήση πιέζοντας το softkey «Hold». Η συνέχιση της κλήσης επιτυγχάνεται πιέζοντας το softkey «Resume».
Προώθηση κλήσεων (Call Forwarding)	Πιέζουμε το πλήκτρο «CFwdALL» και μετά τον αριθμό στον οποίο θέλουμε να προωθήσουμε τις εισερχόμενες κλήσεις μας. Για να ακυρώσουμε πιέζουμε πάλι το softkey «CFwdALL».
Μεταβίβαση κλήσης (Call Transfer)	Για να μεταβιβάσουμε την κλήση, ενώ βρισκόμαστε σε συνομιλία πιέζουμε το softkey «Transfer», μετά τον αριθμό στον οποίο θέλουμε να μεταβιβάσουμε την κλήση και μετά πάλι το softkey «Transfer». Πριν πατήσουμε για δεύτερη φορά το softkey «Transfer» έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον χρήστη στον οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε την κλήση, ενώ ο καλών βρίσκεται σε αναμονή.
Απάντηση κλήσης άλλου εσωτερικού (GPickup)	Όταν ακούμε να χτυπάει το τηλέφωνο συναδέλφου και θέλουμε να το σηκώσουμε, πατάμε το GPickup πληκτρολογούμε το τηλέφωνο που θέλουμε να τραβήξουμε την κλήση οπότε μας έρχεται και η κλήση. Έπειτα σηκώνουμε το ακουστικό και απαντάμε.
Συνδιάσκεψη (Conference)	Για να βάλουμε σε συνδιάσκεψη κάποιον τρίτο, τότε ενώ βρισκόμαστε σε συνομιλία πιέζουμε το softkey «more», μετά το softkey «Confirm» τον αριθμό του χρήστη τον οποίο θέλουμε να βάλουμε στη συνδιάσκεψη και μετά ξανά το softkey «Confirn». Πριν πατήσουμε για δεύτερη φορά το softkey «Confirn» έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον χρήστη τον οποίο θέλουμε να προσθέσουμε στην τηλεφωνική μας συνομιλία, ενώ ο άλλος χρήστης βρίσκεται σε αναμονή.

Εταιρικός Κατάλογος (Corporate Directory)	Πιέζοντας το πλήκτρο «Τηλ. Καταλόγων» (5) και μετά επιλέγοντας «Corporate Directory» μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στους ενεργούς χρήστες του ΕΑΠ.
Ρύθμιση ήχου κουδουνίσματος (ringtone)	Πιέζοντας το πλήκτρο «Ρυθμίσεων» (7) και μετά επιλέγοντας «User Preferences» πιέζουμε έπειτα «Rings» και «Default Ring». Στην νέα οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε πατώντας «Select» και ακούμε τους ήχους πιέζοντας «Play».
Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος	Ενώ δεν έχουμε ενεργή κλήση, ρυθμίζουμε την ένταση κουδουνίσματος από το πλήκτρο «Έντασης Ήχου» (9).
Ανοιχτή ακρόαση	Κατά την διάρκεια της κλήσης πιέζοντας το πλήκτρο  η κλήση μπαίνει σε ανοιχτή ακρόαση. Πιέζοντας ξανά το ίδιο πλήκτρο σταματάει να ισχύει η ανοιχτή ακρόαση.